

Ficha técnica

Multifunções HP LaserJet Pro série M426f



Velocidade impressionante. Segurança sólida.

Rápida impressão, digitalização, cópia e desempenho de fax, com segurança completa e robusta concebida para a sua forma de trabalhar. Esta multifunções termina tarefas importantes com maior rapidez e proporciona proteção contra ameaças.¹ Os Toners HP Originais com JetIntelligence proporcionam-lhe mais páginas.²



Multifunções HP LaserJet Pro M426fdn



Multifunções HP LaserJet Pro M426fdw com bandeja de papel para 550 folhas opcional

Destaques

- 38 ppm
- Saída da primeira página a partir de inativa/Auto-Off em 8 segundos
- Velocidade de impressão frente e verso líder de 30 ipm
- ADF para 50 folhas com digitalização frente e verso numa só passagem; velocidades de digitalização até 47 ppm
- HP Auto-On/Auto-Off para um consumo energético reduzido
- Ecrã tátil a cores de 7,5 cm com gestos e apps
- Digitalizar para e-mail, pasta, cloud, USB;
- LDAP, impressão privada, impressão com PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certificação Mopria, aplicações móveis

Processe rapidamente mais tarefas. Mantenha os dados protegidos.

- Digitalize ficheiros digitais diretamente para e-mail, USB, pastas de rede e a cloud com apps profissionais pré-carregadas.³
- Processe rapidamente documentos de várias páginas com impressão frente e verso que é a mais rápida na sua classe de dispositivos.¹
- Agarre nas páginas sem ter de esperar. Esta multifunções liga e imprime mais rápido do que a concorrência.¹
- Controle o acesso a trabalhos de impressão e ajude a manter a impressão segura com funcionalidades de segurança como autenticação LDAP, HP JetAdvantage Private Print ou armazenamento de trabalhos opcional com a impressão com PIN.

Fácil gestão. Impressão eficiente.

- Efetue facilmente a gestão de trabalhos de impressão diretamente na multifunções – basta tocar e deslizar no ecrã tátil de 7,6 cm.⁴
- Imprima facilmente documentos Microsoft® Word e PowerPoint® diretamente a partir da sua unidade USB.⁵
- Efetue facilmente a gestão de dispositivos e definições com o HP Web Jetadmin com um conjunto de funcionalidades essenciais de gestão.⁶
- Imprima utilizando menos energia do que a concorrência, reforçado pelos Toners HP Originais com JetIntelligence.⁷

Mais. Páginas, desempenho e proteção.

- Obtenha o máximo de impressões pelo seu investimento com os Toners HP Originais Pretos de elevado rendimento com JetIntelligence.²
- Conte com uma qualidade profissional consistente a altas velocidades com o toner preto preciso.
- Ajude a garantir que obtém a qualidade HP autêntica pela qual paga com inovadora tecnologia antifraude.
- Imprima de imediato com um toner pré-instalado. Substitua-o por um toner de elevado rendimento opcional.

Mantenha-se ligado com opções de impressão sem fios fáceis

- Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets – normalmente sem necessitar de configurações nem aplicações.⁸
- Conte com a impressão direta sem fios no escritório, a partir de dispositivos móveis, sem aceder à rede da empresa.⁹
- Ajude os colaboradores a efetuar impressões através de um simples toque no seu dispositivo móvel compatível com NFC: sem necessidade de uma rede.¹⁰
- Aceda, imprima e partilhe facilmente recursos com o funcionamento em rede sem fios e Ethernet.¹¹



2-sided printing HP Mobile Printing First page out

Ethernet


USB device

Wireless

Descrição do produto

Modelo apresentado: multifunções HP LaserJet Pro M426fdw

1. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
2. Scanner de base plana: papel até 216 x 297 mm
3. Ecrã tátil a cores (com inclinação) intuitivo de 7,6 cm
4. Bandeja de saída para 150 folhas
5. Porta USB de acesso fácil
6. Impressão frente e verso automática
7. Bandeja 1 multifunções para 100 folhas
8. Bandeja entrada 2 p/ 250 fls
9. Botão ligar/desligar
10. Botão de libertação de porta frontal (acesso aos Toners HP JetIntelligence)
11. Porta traseira (fornece acesso ao caminho de impressão)
12. Porta USB para armazenamento de trabalhos e impressão privada
13. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
14. Porta de rede Ethernet
15. Porta de telefone "saída de linha"
16. Porta de fax "entrada de linha"
17. Processador de 1200 MHz
18. Capa protetora para a bandeja 2 – vira-se para cima quando é carregada com papel A4



Série em resumo



Modelo	Multifunções HP LaserJet Pro M426fdn	Multifunções HP LaserJet Pro M426fdw
número de produto	F6W14A	F6W15A
Funções	Impressão, cópia, digitalização e fax	Impressão, cópia, digitalização e fax
Velo. de imp.	38 ppm / 30 ipm frente e verso	38 ppm / 30 ipm frente e verso
Impressão frente e verso automática	Sim	Sim
ADF para 50 folhas para digitalização frente e verso de uma só passagem	Sim	Sim
Entrada de papel padrão	Bandeja multifunções 1 para 100 folhas, bandeja 2 para 250 folhas	Bandeja multifunções 1 para 100 folhas, bandeja 2 para 250 folhas
Entrada de papel opcional	Bandeja 3 para 550 folhas	Bandeja 3 para 550 folhas
Funcionamento em rede	Ethernet 10/100/1000 incorporada	Ethernet 10/100/1000 incorporada, sem fios 802.11b/g/n
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0	Wireless Direct Printing, impressão através de toque NFC, HP ePrint, Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	CF226A Toner HP LaserJet original Z6A preto 3100 páginas
	CF226X Toner HP LaserJet original Z6X preto de elevado rendimento 9000 páginas
accessórios	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
serviços e suporte	U8TQ9E - Suporte de hardware HP, 3 anos, no dia útil seguinte para Multifunções LaserJet M426 U8TR2E - Serviço de troca HP, 3 anos, no dia útil seguinte para Multifunções LaserJet M426 U8TR3E - Serviço de devolução HP, 3 anos para Multifunções LaserJet M426 U8TR4PE - Suporte de hardware HP, 1 ano, pós-garantia, no dia útil seguinte para Multifunções LaserJet M426 U8TR5PE - Serviço de troca HP, 1 ano, pós-garantia, no dia útil seguinte para Multifunções LaserJet M426 U8TR6PE - Serviço de devolução HP, 1 ano, pós-garantia para Multifunções LaserJet M426

Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP LaserJet Pro M426fdn	Multifunções HP LaserJet Pro M426fdw
número de produto	F6W14A	F6W15A
Funções	Impressão, cópia, digit., fax	Impressão, cópia, digit., fax
Imprimir		
Velocidade de impressão	Até 38 ppm Preto (A4); Até 30 ipm frente e verso a preto (A4)	
Saída da primeira página a partir do modo pronto ¹	Em apenas 5,6 segundos preto (A4, pronta)	
Saída da primeira página a partir do modo de suspensão	Em apenas 8,0 seg.	
Resolução de impressão	600 por 600 ppp, até 4800 x 600 ppp melhorado A preto; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp	
Tecnologia de impressão	Laser	
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Esquerda: 4 mm; Direita: 4 mm; Área máxima de impressão: 215,9 x 355,6 mm	
Idiomas de impressão	HP PCL 5, HP PCL 6, emulação HP Postscript nível 3, impressão direta PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office	
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	Impressão frente e verso automática; Impressão N-up; Agrupamento; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria; Google Cloud Print; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Painel de controlo tátil e intuitivo de 7,5 cm (3 pol.); Imprimir da cloud utilizando as apps profissionais no painel de controlo; HP JetAdvantage Private Print; Armazenamento de trabalhos opcional com impressão com PIN (requer a aquisição de uma unidade flash USB em separado); Imprimir a partir de USB: Tecnologia de consumíveis JetIntelligence	Impressão frente e verso automática; Impressão N-up; Agrupamento; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Painel de controlo tátil e intuitivo de 7,5 cm (3 pol.); Imprimir da cloud utilizando as apps profissionais no painel de controlo; HP JetAdvantage Private Print; Armazenamento de trabalhos opcional com impressão com PIN (requer a aquisição de uma unidade flash USB em separado); Imprimir a partir de USB: Tecnologia de consumíveis JetIntelligence
Ciclo mensal de impressão	Até 80 000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 (Imprimir); 750 a 4000 (Digitalizar)	
Impressão frente e verso	Automática (standard)	Automática (standard)
Fontes e tipos de letras	84 tipos de letra TrueType escaláveis	
SureSupply suportado	Sim	
Velocidade do processador	1200 MHz	
Conectividade		
Standard	1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB para soluções; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; USB de acesso fácil	1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB para soluções; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 sem fios 802.11b/g/n; USB de acesso fácil
Sem fios	Não	Sim, Wi-Fi integrado; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encriptação via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Protocolos de Rede Admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impressão: Modo direto TCP-IP porta 9100, LPD (raw queue support only), impressão de serviços web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impressão FTP, impressão IPP; Pesquisa: SLP, Bonjour, pesquisa de serviços web; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Local de ligação Stateless e via router, Statefull via DHCPv6), gestão de segurança e certificados SSL; Gestão: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download	
Disco Rígido	Não	
Memória	Standard: 256 MB; máximo: 256 MB	
Copiar		
Definições da Fotocopiadora	Mais claro/mais escuro; Frente e verso; Cópia ID; Otimizar; Número Máximo de Cópias: Até 99 cópias; Resolução de cópia: 600 x 600 ppp Redução/Ampliação: 25 até 400%	
Velocidade de cópia	Até 38 cpm Preto (A4)	
Digitalizar		
Especificações do scanner	Tipo de Scanner: Base plana, ADF; Tecnologia de Digitalização: Sensor de imagem por contacto (CIS – contact image sensor); Modos de Entrada para Digitalização: Suporte para software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT]; Versão TWAIN: Versão 1.9 (sistema operativo antigo); Versão 2.1 (Windows 7 ou superior); Digitalização frente e verso ADF: Sim; Dimensão máxima da digitalização (plana, ADF): 297 x 216 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 x 1200 ppp	
Formato de Ficheiro de Digitalização	Base plana, ADF	
Velocidade de Digitalização ¹⁴	Até 26 ppm/47 ipm (preto), até 21 ppm/30 ipm (cores)	
Área digitalizável	Base plana: tamanho mínimo dos suportes: 48,8 x 48,8 mm; tamanho máximo dos suportes: 297 x 216 mm Área de digitalização (Alimentador automático de documentos): tamanho mínimo dos suportes: 102 x 152 mm; tamanho máximo dos suportes: 216 x 355,6 mm	
Características avançadas do scanner	Digitalizar para e-mail; Digitalizar para a cloud; Digitalizar para USB; Digitalizar para pasta de rede; Pesquisa de e-mail LDAP; ADF para digitalização frente e verso de uma só passagem (50 folhas)	
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits / 256	
envio digital	Standard: Digitalizar para e-mail; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para a cloud	
Volume mensal de digitalizações recomendado	750 a 4000	750 a 4000
Enviar por fax		
Enviar por fax	Sim, 33,6 kbps	Sim, 33,6 kbps
Especificações do fax	Memória do fax: 4 MB (250 páginas slerexe à resolução normal); Resolução de fax: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; superfine: 300 x 300 ppp (sem meios-tons); marcação automática: Até 120 números (119 marcações de grupo)	
Funcionalidades de Software Inteligente de Fax	Cópia de segurança de memória do fax permanente; Redução automática de fax; Remarcação automática; Envio programado; Reencaminhamento de fax; Interface TAM; Consulta; Restrição dos faxes indesejados; Detecção de toque distintivo; Assistente de página de capa; Sem fax; Códigos de faturação; Guardar e carregar; Receção de consulta; Relatórios de atividade de fax; Configuração do prefixo de marcação; Registo de atividade de fax; Assistente de configuração de fax digital; Assistente de configuração de fax; HP Send Fax	

Modelo	Multifunções HP LaserJet Pro M426fdn	Multifunções HP LaserJet Pro M426fdw
número de produto	F6W14A	F6W15A
Manuseamento de papel	<p>tipos de suportes de impressão Papel (normal, EcoFFICIENT, leve, pesado, colorido, lustroso, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, não tratado), envelopes, etiquetas, transparências</p> <p>Tamanho do papel Métrica personalizada: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 to 215,9 x 355,6 mm Métrica suportada: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, tamanho personalizado; Bandejas 2 e 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), tamanho personalizado Alimentador automático de documentos: A4; 127 x 127 to 216 x 355,6 mm</p> <p>Manuseamento de papel Entrada de série: Bandeja 1 para 100 folhas, bandeja de entrada 2 para 250 folhas Saída padrão: Bandeja de saída para 150 folhas Opcional/Entrada: Terceira bandeja para 550 folhas opcional Alimentador automático de documentos: De série, 50 folhas</p> <p>Capacidade de entrada tabuleiro 1: Folhas: 100; Envelopes: 10 tabuleiro 2: Folhas: 250 tabuleiro 3: Folhas: 550 (opcional) máximo: Até 900 folhas (com bandeja para 550 folhas opcional)</p> <p>Capacidade de saída Standard: Até 150 folhas, Até 10 envelopes, Até 75 folhas transparências máximo: Até 150 folhas Envelopes: Até 10 envelopes transparências: Até 75 folhas</p> <p>Gramagem do papel Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja 2, bandeja 3 para 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m² Alimentador automático de documentos: 60 a 90 g/m²</p>	
Sistemas Operativos Compatíveis	<p>Sistema operativo Windows compatível com o controlador fornecido pelo Windows: Windows 10 todas as edições 32 e 64 bits (excluindo sistema operativo RT para tablets), Windows 8/8.1 todas as edições 32 e 64 bits (excluindo sistema operativo RT para tablets), Windows 7 todas as edições 32 e 64 bits, Windows Vista todas as edições 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.). Sistema operativo Windows compatível com o controlador de impressão universal (em http://www.HP.com): Windows 10 todas as edições 32 e 64 bits (excluindo sistema operativo RT para tablets), Windows 8/8.1 todas as edições 32 e 64 bits (excluindo sistema operativo RT para tablets), Windows 7 todas as edições 32 e 64 bits, Windows Vista todas as edições 32 e 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo Mac (controladores de impressão HP disponíveis em http://www.HP.com e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistema operativo móvel (controladores incorporados no sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistema operativo Linux (HPLIP incorporado no sistema operativo, instalação automática): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Sistema operativo Linux (HPLIP incorporado no sistema operativo, instalação manual): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGO5(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Outros sistemas operativos: UNIX</p>	
Sistemas Operativos de Rede Compatíveis	<p>Sistema operativo Windows compatível com o controlador fornecido pelo Windows: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2008 32 e 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ serviços de cluster e terminal); Sistema operativo Windows compatível com o controlador de impressão universal (UPD) ou controladores específicos de produto em http://www.HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32 e 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 e 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ serviços de cluster e terminal), MS Windows Server 2012 R2 (serviços de terminal), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 (serviços de terminal), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 (serviços de terminal), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 (serviços de terminal), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 (serviços de terminal), Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3, MS Windows Server 2003 (serviços de terminal), Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 (serviços de terminal), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint): Cliente Novell iPrint v5.4 para Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 e 64 bits), Cliente Novell iPrint v5.4 para Windows XP (32 e 64 bits)</p>	
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria; Google Cloud Print 2.0; apps móveis	HP ePrint; Apple AirPrint™; Wireless Direct Printing; Certificação Mopria; Google Cloud Print 2.0; apps móveis
Requisitos Mínimos do Sistema	<p>Windows: Windows 10 (32 e 64 bits), Windows 8/8.1 (32 e 64 bits), Windows 7 (32 e 64 bits): Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Vista (32 bits): Processador de 1 GHz (32 bits) (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1): Processador de 1 GHz (64 bits) (x64), 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou superior): Processador de 1 GHz (32 bits) (x86), 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espaço disponível em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de espaço disponível em disco rígido, hardware compatível com o sistema operativo (para os requisitos de hardware do sistema operativo, consulte http://www.apple.com)</p>	
Software Incluído	<p>Windows 7: HP Software Installer/Uninstaller, controlador de impressora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, App e controlador HP Scan, Reconfigurar o seu dispositivo HP, Assistente de digitalização para e-mail, Assistente de digitalização para pasta de rede, Garantia e Guia Jurídico, Manual do Utilizador; Windows 8+: HP Software Installer/Uninstaller, Controlador de impressora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), App e controlador HP Scan, Garantia e Guia Jurídico, Manual do Utilizador, Reconfigurar o seu dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e servidores associados: HP Software Installer/Uninstaller, Controlador de impressora HP PCL 6, App e controlador HP Scan, Garantia e Guia Jurídico, Manual do Utilizador; Sistema operativo Mac: Ecrã de boas-vindas (direciona os utilizadores para http://www.HP.com ou OS App Source para software LaserJet)</p>	
Gestão da Impressora	<p>Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox</p>	
Painel de Controlo	Ecrã tátil de 7,5 cm (3 pol.) com visor gráfico a cores (CGD)	
Dimensões e peso	<p>Dimensões da impressora (L x P x A) Mínimos: 420 x 390 x 323 mm máximo: 430 x 634 x 325 mm</p> <p>Dimensões do Pacote (A x L x P) 497 x 398 x 490 mm</p> <p>Peso da impressora² 12,86 kg</p> <p>Peso do Pacote 15,5 kg</p>	
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 32,5°C, Humidade: 30 a 70% HR	
Armazenamento	Temperatura: -20 a 40 °C, Humidade: 10 a 90% HR	
Acústica³	Emissões de potência acústica: 6,8 B(A) (impressão a 38 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 55 dB(A)	
Alimentação	<p>requisitos: Tensão de entrada: MM 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 583 watts (impressão/cópia), 9,1 watts (pronta), 2,7 watts (inativa), 0,7 watts (Auto-On/Auto-Off, através de conectividade USB), 0,1 watts (desligada)</p>	
Tecnologia de poupança de energia	Tecnologia Instant-on; Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off	
certificações	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
Garantia	Garantia de hardware comercial de um ano	
Conteúdo da embalagem	Multifunções HP LaserJet Pro M426fdn; Toner HP LaserJet 26A Preto pré-instalado (3100 páginas); Guia de introdução; Cartaz de configuração; Folheto de suporte; Guia da garantia; Software e documentação da impressora em CD-ROM; Cabo de alimentação; Cabo telefónico; Duplex de origem; Fax integrado	Multifunções HP LaserJet Pro M426fdw; Toner HP LaserJet 26A Preto pré-instalado (3100 páginas); Guia de introdução; Cartaz de configuração; Folheto de suporte; Guia da garantia; Software e documentação da impressora em CD-ROM; Cabo de alimentação; Cabo telefónico; Cabo USB; Duplex de origem; Fax integrado
Tinteiros de substituição⁵	Toner HP LaserJet 26A Preto (3100 páginas) CF226A; Toner HP LaserJet 26X Preto (9000 páginas) CF226X	

Notas de rodapé

¹ A partir de testes internos da HP com base na primeira página a partir de modo inativo e velocidade de impressão e cópia frente e verso dos três principais concorrentes, concluídos em 8/2015. Sujeito às definições do dispositivo. Os resultados reais podem variar. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Com base nos rendimentos do toner HP 80X em comparação com o toner HP LaserJet original 26X. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Requer uma ligação à Internet para a impressora. Os serviços podem necessitar de registo. A disponibilidade de apps varia consoante o país, o idioma e acordos. Para obter informações, consulte <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. É necessário o registo para a utilização dos serviços. A disponibilidade de apps varia consoante o país, idioma e acordos e requer uma atualização de firmware. Para mais detalhes, visite <http://www.hpconnected.com>.; ⁵ Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registadas do grupo de empresas da Microsoft nos Estados Unidos. A funcionalidade funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e posteriores. Apenas são suportados os tipos de letra do idioma latino.;

⁶ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ Com base nos testes da HP utilizando o método de consumo de eletricidade típico (TEC) do programa da ENERGY STAR®; ou conforme definido em [energystar.gov](http://www.energystar.gov) dos três principais concorrentes desde 8/2015. Os resultados reais podem variar. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁸ As operações sem fios são apenas compatíveis com operações de 2,4 GHz. Pode também ser necessário uma app ou software e um registo de conta HP ePrint. Algumas funcionalidades requerem a aquisição de um acessório opcional. Obtenha mais informações em <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Antes da impressão, o dispositivo móvel deve estar ligado diretamente à rede Wi-Fi de uma multifunções ou impressora com capacidade de impressão direta sem fios. Dependendo do dispositivo móvel, pode ainda ser necessária uma app ou um controlador. Obtenha mais informações em <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Funcionalidade apenas disponível na Multifunções HP LaserJet Pro M426fdw. Requer um dispositivo móvel compatível com capacidade de impressão NFC. Para uma lista de dispositivos móveis compatíveis com capacidade de impressão NFC, visite <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ¹¹ Funcionalidade apenas disponível na Multifunções HP LaserJet Pro M426fdw. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ser limitado durante as ligações VPN ativas.

Especificações técnicas renúncias

¹ Medição utilizando ISO/IEC 17629, excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a tensão de entrada, configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.;

² Com consumível 26A (F6W14A, F6W15A) ou consumível 26 X (F6W17A).; ³ Configuração testada: modelo base, impressão só de um lado, papel A4 a uma média de 38 ppm, digitalização ativa a 26 ppm.;

⁴ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto.;

⁵ Valor declarado do rendimento em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶ Medido utilizando o Teste de Desempenho de Funcionalidades de acordo com a norma ISO/IEC 24734 e exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.;

⁷ A HP recomenda que o número de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ótimo do dispositivo, baseado em fatores incluindo intervalos de substituição de consumíveis e duração de vida útil dos dispositivos num período de garantia alargado.;

⁸ Medição de saída da primeira cópia e da velocidade de cópia de acordo com a norma ISO/IEC 29183, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade do documento.;

⁹ Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 padrão à resolução normal. As páginas mais complexas ou uma resolução superior fazem aumentar o tempo de transmissão.;

¹⁰ Suporte para software de digitalização (incluído na caixa): Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) e Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT).; ¹¹ Nem todos os "Sistemas operativos compatíveis" são suportados com o software fornecido. Software de solução completa disponível apenas para Windows 7 ou mais recente. Os sistemas operativos Windows antigos (XP, Vista e servidores equivalentes) obtêm apenas controladores de impressão. O sistema operativo Windows RT para tablets (32 bits e 64 bits) utiliza um controlador de impressão HP simplificado incorporado no sistema operativo RT. Os modelscripts UNIX estão disponíveis em HP.com (os modelscripts são controladores de impressora para sistemas operativos UNIX). Os sistemas Linux utilizam o software HPLIP incorporado no sistema operativo. O software HP para Mac já não está incluído no CD, mas pode ser transferido em <http://www.hp.com> - o controlador e o utilitário Mac estão instalados nos sistemas operativos Mac.;

¹⁴ Velocidades de digitalização medidas a partir do ADF. As velocidades reais de processamento podem variar dependendo da resolução da digitalização, das condições de rede, do desempenho do computador e do software de aplicações.;

¹⁵ O HP SureSupply alerta-o quando o seu consumível de impressão estiver com um nível baixo e ajuda-o a efetuar a compra online ou localmente através da HP ou de um fornecedor aderente. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Apenas disponível para consumíveis HP originais. É necessário acesso à Internet.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 09/15 4AA6-0845PTE

